CEI 64-8;V3

“Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto”



Leggi e Norme

Leggi le Norme

Studio Tecnico Zecchini
Via Strada Romana fraz.Ischia38057 Pergine Valsugana TN
Via Crimea 12 20090 Buccinasco (MI)
Via Cormor 137 30020 Bibione (VE)
Telefono 0461-510638
Fax 0461-7431151Cellulare 348.2229712
E-Mail info@studiozecchini.net

CEI 64-8;V3
“Introduzione”

Art. 6 (D.M.37/08)
Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

2. Con riferimento …….

CEI 64-8;V3

"Introduzione"

LE NORME CEI E LA REGOLA D'ARTE (RICONOSCIMENTO APRIORISTICO)

Cos'è la regola d'arte di cui all' art. 1 della Legge 186/68?

È LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO CONDOTTI CON PERIZIA, DILIGENZA E PRUDENZA CHE ALL'ATTO PRATICO SIGNIFICANO, IN PRIMO LUOGO, L'OBBLIGO DI APPLICARE TUTTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA VIGENTI

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

In vigore dal 01 settembre 2011

SCOPO

garantire la sicurezza delle persone e dei beni

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

APPLICAZIONE
UNITA' IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE

NUOVI IMPIANTI

RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTI (CON RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE)

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO FATTO SU 3 LIVELLI (TABELLA "A")

LIVELLO 1: MINIMA DOTAZIONE

LIVELLO 2: FRUIBILITA' IMPIANTO

LIVELLO 3: DOTAZIONI INNOVATIVE ES:DOMOTICA

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Gli impianti devono essere dimensionati in modo che l'utente possa stipulare un contratto con potenza contrattualmente impegnata fino a:

- **3 kW in unità abitative di superficie fino a 75 m2;**
- **6 kW per superfici superiori.**

La sezione del montante, che collega il contatore all'unità abitativa, non deve essere inferiore a 6 mm²



CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

I cavi devono <u>essere sfilabili</u> qualunque sia il livello dell'impianto, ad eccezione di elementi prefabbricati o precablati.

Il diametro interno delle tubazioni deve essere almeno 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi (CEI 64-100/2)



CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Cavi				Sezione (mm^2)														
U_o/U	Tipo		Num.	1,5			2,5			4			6			10		
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
450/750 V	Cavo unipolare pvc (senza guaina)		1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	20
			2	16	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32	32	40	40
			3	20	20	20	20	25	25	25	25	32	32	32	40	40	40	40
			4	20	20	25	25	25	25	25	32	32	32	40	40	40	40	50
			5	25	25	25	25	32	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50
			6	25	25	32	32	32	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63
			7	25	25	32	32	32	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63
			8	25	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50	50	50	63	63
			9	32	32	32	32	40	40	40	40	50	50	50	63	63	63	-
	Cavo multipolare pvc	bipolare	1	20	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	40	-	-	-
			2	40	40	50	50	50	50	50	63	63	63	63	-	-	-	-
			3	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-
		tripolare	1	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	40	40	-	-	-
			2	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-
			3	50	50	50	50	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-
		quadripolare	1	25	25	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	-	-	-
			2	50	50	50	50	63	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-
			3	50	50	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Cavi				Sezione (mm^2)														
U_o/U	Tipo		Num.	1,5			2,5			4			6			10		
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
0,6/1 kV	Cavo unipolare pvc o gomma (con guaina)		1	16	20	20	20	20	20	20	20	25	20	25	25	25	25	25
			2	32	32	40	32	40	40	40	40	40	40	40	50	40	50	50
			3	32	40	40	32	40	40	40	40	50	40	50	50	50	50	50
			4	40	40	40	40	40	50	40	50	50	50	50	50	50	50	63
			5	40	40	50	40	50	50	50	50	63	50	63	63	63	63	63
			6	50	50	50	50	50	63	50	63	63	63	63	63	63	63	-
			7	50	50	50	50	50	63	50	63	63	63	63	63	63	63	-
			8	50	63	63	50	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-
			9	63	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cavo multipolare	bipolare	1	25	32	32	32	32	32	32	32	40	32	40	40	40	40	50
			2	50	50	63	50	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-
			3	50	63	63	63	63	63	63	-	-	63	-	-	-	-	-
		tripolare	1	32	32	32	32	32	40	32	40	40	32	40	40	40	50	50
			2	50	63	63	63	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-
			3	63	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
		quadripolare	1	32	32	32	32	32	40	32	40	40	40	40	50	50	50	50
			2	63	63	63	63	63	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	63	63	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

DIFFERENZIALI

L'eventuale interruttore differenziale alla base del montante deve garantire la selettività totale nei confronti delle protezioni differenziali a valle;

- interruttori differenziali caratterizzati da una aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi (varie classi A-AC-S ecc.),

o

- interruttori differenziali dotati di SRD (dispositivi di richiusura automatica).

Sul quadro unità abitativa al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio, la protezione differenziale deve essere suddivisa su almeno 2 interruttori.

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

DIFFERENZIALI

È consigliabile l'impiego di interruttori differenziali di tipo A, per la protezione dei circuiti che alimentano lavatrici e/o condizionatori fissi.

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

QUADRI ELETTRICI

Ogni unità abitativa deve essere dotata di uno o più quadri di distribuzione e di un interruttore generale, facilmente accessibile all'utente.

Per permettere successivi ampliamenti, i quadri devono essere dimensionati per il 15 % in più dei moduli installati, con un minimo di due moduli.

Si ricorda che gli interruttori dei singoli circuiti devono essere facilmente identificabili, ad esempio, tramite targa (art. 514.1).

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

QUADRI ELETTRICI

Il quadro di arrivo (principale) dell'unità abitativa deve essere raggiunto <u>direttamente dal conduttore di protezione</u> proveniente dall'impianto di terra dell'edificio, al fine di permettere la corretta messa a terra degli eventuali SPD tramite un opportuno mezzo di connessione.

Devono essere predisposti più circuiti (l'insieme di componenti di un impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione) **a seconda delle dimensioni:**

Livello 1:	
-A ≤ 50 m²	**2**
-50 m² < A ≤ 75 m²	**3**
-75 m² < A ≤ 125 m²	**4**
-125 m² < A	**5**

Livello 2:	
-A ≤ 50 m²	**3**
-50 m² < A ≤ 75 m²	**3**
-75 m² < A ≤ 125 m²	**5**
-125 m² < A	**6**

Livello 3:	
-A ≤ 50 m²	**3**
-50 m² < A ≤ 75 m²	**4**
-75 m² < A ≤ 125 m²	**5**
-125 m² < A	**7**

CEI 64-8;V3

“Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto”



CENTRALINO ABITAZIONE

LIVELLO 1
APPARTAMENTO CON S<50mmq

UTENZA	Sigla	Dorsale/Diramazione								
	Descrizione		BOX–CANTINA		GENERALE		LUCE		FORZA	
	Potenza nom. kW	Cosø	1.98	0.90			1.98	0.90	3.16	0.90
	Tensione V	Corrente di impiego (Ib) A	220	10.0	220		220	10.0	220	16.0
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	N° Poli	Corrente nominale (Max) A	2	10	2	32	2	10	2	16
	Rele' termico	Campo di regolazione A								
		Taratura (t rit.) S (In) A								
	Rele' magnetico	Campo di regolazione A								
		Tar. A (t rit.) mS I²t A²s		1338				3291		5120
	Curva	Potere di inter. (Ics) kA	C	6.0		6.0	C	6.0	C	6.0
	Accessori	Interruttore Diff. A / Modello	0,03				0.03		0.03	
	Costruttore	Modello								
FUSIBILI	Caratteristica	Corrente nominale (In) A								
	Base A	Potere di interruzione kA								
	Costruttore	Modello								
CONTATTORE	N° Poli	Corrente nominale A								
	Categoria	Tensione bobina V								
	Costruttore	Modello								
RELE' TERMICO	Campo di regolazione									
	Taratura A									
	Costruttore	Modello								
LINEA	Tipo di cavo	Formazione + PE	FG70R	3G1.5			N07VK	1x1x1.5+1.5+G1.5	N07VK	1x1x2.5+2.5+G2.5
	Materiale / Tipo posa	t° amb. °C	Rame	A2 30			Rame	A2 30	Rame	A2 30
	Lunghezza m	Portata (Iz) A	20	12			20	12	20	16
	C.d.t. a fine linea (3F)	V %								
	C.d.t. a fine linea (F–N)	V %	8.22	3.75			6.79	3.10	6.80	3.10
	Icc max KA	Icc min=Uo/Zs kA	1.26	0.27			3.09	0.32	3.09	0.50
	K²S² F / K²S² N	K²S² PE	29756 29756	29756			29756 29756	29756	82656 82656	82656

CEI 64-8;V3

“Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto”



UTENZA	Sigla	Dorsale/Diramazione												
	Descrizione		BOX–CANTINA		GENERALE		LUCE		GENERALE FORZA		FORZA		CUCINA	
	Potenza nom. kW	Cosφ	1.98	0.90			1.98	0.90	7.90	0.90	3.16	0.90	3.16	0.90
	Tensione V	Corrente di impiego (Ib) A	220	10.0	220		220	10.0	220	40.0	220	16.0	220	16.0
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	N° Poli	Corrente nominale (Max) A	2	10	2	32	2	10	2	40	2	16	2	16
	Rele' termico	Campo di regolazione A												
		Taratura (t rit.) S (In) A												
	Rele' magnetico	Campo di regolazione A												
		Tar. A (t rit.) mS I²t A²s		1338				3291				5120		5120
	Curva	Potere di inter. (Ics) kA	C	6.0		6.0	C	6.0		6.0	C	6.0	C	6.0
	Accessori	Interruttore Diff. A / Modello	0,03				0.03		0.03					
	Costruttore	Modello												
FUSIBILI	Caratteristica	Corrente nominale (In) A												
	Base A	Potere di interruzione kA												
	Costruttore	Modello												
CONTATTORE	N° Poli	Corrente nominale A												
	Categoria	Tensione bobina V												
	Costruttore	Modello												
RELE' TERMICO	Campo di regolazione													
	Taratura	A												
	Costruttore	Modello												
LINEA	Tipo di cavo	Formazione + PE	FG70R	3G1.5			N07VK	1x1x1.5+1.5+G1.5			N07VK	1x1x2.5+2.5+G2.5	N07VK	1x1x2.5+2.5+G2.5
	Materiale / Tipo posa	t° amb. °C	Rame	A2 30			Rame	A2 30			Rame	A2 30	Rame	A2 30
	Lunghezza m	Portata (Iz) A	20	12			20	12			19	16	19	16
	C.d.t. a fine linea (3F) V %													
	C.d.t. a fine linea (F-N) V %		8.22	3.75			6.79	3.10			6.52	2.97	6.52	2.97
	Icc max KA	Icc min=Uo/Zs kA	1.26	0.27			3.09	0.32			3.09	0.52	3.09	0.52
	K²S² F / K²S² N	K²S² PE	29756 29756	29756			29756 29756	29756			82656 82656	82656	82656 82656	82656

CEI 64-8;V3

“Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto”



CENTRALINO
ABITAZIONE

LIVELLO 1
APPARTAMENTO CON 75mmq<S<125mmq

			GENERALE	LUCE	GENERALE FORZA	FORZA	CUCINA	FORZA BAGNO
UTENZA	Sigla	Dorsale/Diramazione						
	Descrizione		BOX–CANTINA					
	Potenza nom. kW	Cosϕ	1.98 0.90	1.98 0.90	7.90 0.90	3.16 0.90	3.16 0.90	3.16 0.90
	Tensione V	Corrente di impiego (Ib) A	220 10.0	220 10.0	220 40.0	220 16.0	220 16.0	220 16.0
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	N° Poli	Corrente nominale (Max) A	2 10	2 10	2 40	2 16	2 16	2 16
	Rele' termico	Campo di regolazione A Taratura (I rit.) Sl (In) A						
	Rele' magnetico	Campo di regolazione A Tar. A (I rit.) mS I²t A²s	1338	3291		5120	5120	5120
	Curva	Potere di inter. (Ics) kA	C 6.0	C 6.0	6.0	C 6.0	C 6.0	C 6.0
	Accessori	Interruttore Diff. A Modello	0,03	0.03	0.03			
	Costruttore	Modello						
FUSIBILI	Caratteristica	Corrente nominale (In) A						
	Base A	Potere di interruzione kA						
	Costruttore	Modello						
CONTATTORE	N° Poli	Corrente nominale A						
	Categoria	Tensione bobina V						
	Costruttore	Modello						
RELE' TERMICO	Campo di regolazione							
	Taratura A							
	Costruttore	Modello						
LINEA	Tipo di cavo	Formazione + PE	FG70R 3G1.5	N07VK 1x1x1.5+1.5+G1.5		N07VK 1x1x2.5+2.5+G2.5	N07VK 1x1x2.5+2.5+G2.5	N07VK 1x1x2.5+2.5+G2.5
	Materiale	Tipo posa T°amb. °C	Rame A2 30	Rame A2 30		Rame A2 30	Rame A2 30	Rame A2 30
	Lunghezza m	Portata (Iz) A	20 12	20 12		19 16	19 16	19 16
	C.d.t. a fine linea (3F)	V %						
	C.d.t. a fine linea (F–N)	V %	8.22 3.75	6.79 3.10		6.52 2.97	6.52 2.97	6.52 2.97
	Icc max kA	Icc min=Uo/Zs kA	1.26 0.27	3.09 0.32		3.09 0.52	3.09 0.52	3.09 0.52
	K²S² I	I²t K²S² N	20256 20256	20256 20256 20256		82656 82656	82656 82656	82656 82656

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"



CENTRALINO ABITAZIONE

LIVELLO 1

APPARTAMENTO CON S>125mmq

		GENERALE	LUCE	GENERALE FORZA	FORZA GIORNO	CUCINA	FORZA BAGNO	FORZA NOTTE
UTENZA	Sigla							
	Descrizione							
	Potenza nom. kW / Cosφ	1.98 / 0.90	1.98 / 0.90	7.90 / 0.90	3.16 / 0.90	3.16 / 0.90	3.16 / 0.90	3.16 / 0.90
	Tensione V / Corrente di impiego (Ib) A	220 / 10.0	220 / 10.0	220 / 40.0	220 / 16.0	220 / 16.0	220 / 16.0	220 / 16.0
	N° Poli / Corrente nominale (Max) A	2 / 32	2 / 10	2 / 40	2 / 16	2 / 16	2 / 16	2 / 16
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	Relè' termico: Campo di regolazione A / Taratura I(t rit.) SI (In) A							
	Relè' magnetico: Campo di regolazione A / Tar. A I(t rit.) mS I²t A²s		3291		5120	5120	5120	5120
	Curva / Potere di inter. (Ics) kA	C / 6.0	C / 6.0	6.0	C / 6.0	C / 6.0	C / 6.0	C / 6.0
	Accessori: Interruttore Diff. A / Modello	0,03	0.03	0.03				
	Costruttore / Modello							
FUSIBILI	Caratteristica / Corrente nominale (In) A							
	Base A / Potere di interruzione kA							
	Costruttore / Modello							
CONTATTORE	N° Poli / Corrente nominale A							
	Categoria / Tensione bobina V							
	Costruttore / Modello							
RELE' TERMICO	Campo di regolazione							
	Taratura A							
	Costruttore / Modello							
LINEA	Tipo di cavo / Formazione + PE	FG70R / 3G1.5	N07VK / 1x1x1.5+1.5+G1.5		N07VK / 1x1x2.5+2.5+G2.5	N07VK / 1x1x2.5+2.5+G2.5	N07VK / 1x1x2.5+2.5+G2.5	N07VK / 1x1x2.5+2.5+G2.5
	Materiale / Tipo posa / t°amb. °C	Rame / A2 / 30	Rame / A2 / 30		Rame / A2 / 30	Rame / A2 / 30	Rame / A2 / 30	Rame / A2 / 30
	Lunghezza m / Portata (Iz) A	20 / 12	20 / 12		19 / 16	19 / 16	19 / 16	19 / 16
	C.d.t. a fine linea (3F) V / %							
	C.d.t. a fine linea (F-N) V / %	8.22 / 3.75	6.79 / 3.10		6.52 / 2.97	6.52 / 2.97	6.52 / 2.97	6.52 / 2.97
	Icc max kA / Icc min=Uo/Zs kA	1.26 / 0.27	3.09 / 0.32		3.09 / 0.52	3.09 / 0.52	3.09 / 0.52	3.09 / 0.52

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Dotazioni fondamentali

Si deve installare accanto alle prese telefono e/o dati almeno una presa energia.

Le prese TV richieste devono avere accanto la predisposizione per 6 prese energia.
Le altre eventuali prese TV devono avere accanto almeno una presa energia.

In ogni locale almeno una delle prese deve essere installata in prossimità della porta.

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Dotazioni fondamentali

L'interruttore luce di un locale deve essere installato in prossimità della porta, interno o esterno, del locale.

Il comando, situato all'interno, di punti luce esterni (balconi, terrazze, giardini) e in generale per tutti quelli non direttamente visibili, deve essere associato a una spia di segnalazione, che può essere integrata nel comando medesimo, atta a segnalare lo stato di "acceso" dell'apparecchio comandato.

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Dotazioni fondamentali

Dispositivi per l'illuminazione di sicurezza

Livello 1:
-A ≤ 100 m² 1
-A > 100 m² 2

Livello 2:
-A ≤ 100 m² 2
-A > 100 m² 3

Livello 3:
-A ≤ 100 m² 2
-A > 100 m² 3

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Dotazioni fondamentali

L'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola porta frutti oppure tra due scatole successive, senza limiti per la loro distanza.

Resta possibile collegare in serie più scatole porta frutto con un unico tubo purché ogni linea non alimenti più di due scatole.



Fig. 4



Fig. 5





CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"



CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Dotazioni fondamentali consigliate

I punti presa e i collegamenti diretti, previsti non accessibili devono essere comandati da punti accessibili tramite un interruttore di comando bipolare (le asole nei mobili le rendono accessibili)

Si consiglia di predisporre, in prossimità dell'eventuale tubo di ingresso del gas nell'unità immobiliare, l'alimentazione elettrica per una eventuale elettrovalvola di intercettazione del gas.

Si consiglia che i punti prese della cucina e il punto presa destinato ad alimentare la lavabiancheria siano in grado di ricevere almeno una spina S30.

CEI 64-8;V3

“Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto”

		livello 1				livello 2				livello 3 [4]			
Per ambiente		**Punti prese** [1]	**Punti luce** [2]	**Prese radio/TV**	**Prese telefono e/o dati**	**Punti prese** [1]	**Punti luce** [2]	**Prese radio/TV**	**Prese telefono e/o dati**	**Punti prese** [1]	**Punti luce** [2]	**Prese radio/TV**	**Prese telefono e/o dati**
Per ogni locale, ad esclusione di quelli sotto elencati in Tabella, (ad es. camera da letto, soggiorno studio, …)	8 m² < A ≤ 12 m² 12 m² < A ≤ 20 m² 20 m² < A	4 5 6	1 1 2	1	1	5 7 8	2 2 4	1	1	5 8 10	3 3 4	1	1
Ingresso		1	1		1	1	1		1	1	1		1
Angolo cottura		2 (1) [3]				2 (1) [3]	1			3 (2) [3]	1		
Locale cucina		5 (2) [3]	1	1	1	6 (2) [3]	2	1	1	7 (3) [3]	2	1	1
Lavanderia		3	1			4	1			4	1		
Locale da bagno o doccia		2	2			2	2			2	2		
Locale servizi (WC)		1	1			1	1			1	1		
Corridoio	≤ 5 m > 5 m	1 2	1 2			1 2	1 2			1 2	1 2		
Balcone/terrazzo	A ≥ 10 m²	1	1			1	1			1	1		
Ripostiglio	A ≥ 1 m²	-	1			-	1			-	1		
Cantina/soffitta [9]		1	1			1	1			1	1		
Box auto [9]		1	1			1	1			1	1		
Giardino	A ≥ 10 m²	1	1			1	1			1	1		
Per appartamento		**Area** [5]		**Numero**		**Area** [5]		**Numero**		**Area** [5]		**Numero**	
Numero dei circuiti [6] [8]		A ≤ 50 m²		2		A ≤ 50 m²		3		A ≤ 50 m²		3	
		50 m² < A ≤ 75 m²		3		50 m² < A ≤ 75 m²		3		50 m² < A ≤ 75 m²		4	
		75 m² < A ≤ 125 m²		4		75 m² < A ≤ 125 m²		5		75 m² < A ≤ 125 m²		5	
		125 m² < A		5		125 m² < A		6		125 m² < A		7	
Protezione contro le sovratensioni (SPD) secondo le Norme CEI 81-10 e CEI 64-8, Sezione 534		SPD all'arrivo linea se necessari per rendere tollerabile il rischio 1				SPD all'arrivo linea se necessari per rendere tollerabile il rischio 1				SPD nell'impianto ai fini della protezione contro le sovratensioni impulsive, oltre a quanto stabilito per i livelli 1 e 2			
Dispositivi per l'illuminazione di sicurezza [7]	A ≤ 100 m²	1				2				2			
	A > 100 m²	2				3				3			
Ausiliari		Campanello, citofono o videocitofono				Campanello, videocitofono, antintrusione, controllo carichi, ad esempio relè di massima corrente.				Campanello, videocitofono, antintrusione, controllo carichi. Interazione domotica			

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

NOTE ALLA TABELLA

(1) Per punto presa si intende il punto di alimentazione di una o più prese all'interno della stessa scatola. I punti presa devono essere distribuiti in modo adeguato nel locale, ai fini della loro utilizzazione.

(2) In alternativa a punti luce a soffitto e/o a parete devono essere predisposte prese alimentate tramite un dispositivo di comando dedicato (prese comandate) in funzione del posizionamento futuro di apparecchi di illuminazione mobili da pavimento e da tavolo.

(3) Il numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese da installare in corrispondenza del piano di lavoro. Deve essere prevista l'alimentazione della cappa aspirante, con o senza spina. I punti presa previsti come inaccessibili e i punti di alimentazione diretti devono essere controllati da un interruttore di comando onnipolare.

CEI 64-8;V3
“Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto”

(4) Il livello 3, oltre alle dotazioni previste, considera l’esecuzione dell’impianto con integrazione domotica. NOTA L’impianto domotico è l’insieme dei dispositivi e delle loro connessioni che realizzano unadeterminata funzione utilizzando uno o più supporti di comunicazione comune a tutti i dispositivi ed attuando la comunicazione dei dati tra gli stessi secondo un protocollo di comunicazione prestabilito.Il livello 3 per essere considerato domotico deve gestire come minimo 4 delle seguenti funzioni:

1. anti intrusione,
2. controllo carichi,
3. gestione comando luci,
4. gestione temperatura (se non è prevista una gestione separata),
5. gestione scenari (tapparelle, ecc.),
6. controllo remoto,
7. sistema diffusione sonora,
8. rilevazione incendio (UNI 9795), se non è prevista gestione separata,
9. sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.

L’elenco è esemplificativo e non esaustivo.

L’utilizzo di singole funzioni domotiche può essere integrato anche nei livelli 1 e 2.

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

NOTE ALLA TABELLA

(5) La superficie considerata è quella calpestabile dell'unità immobiliare, escludendo quelle esterne quali terrazzi, portici, ecc e le eventuali pertinenze.

(6) Si ricorda che un circuito elettrico (di un impianto) è l'insieme di componenti di un impianto alimentati da uno stesso punto e protetti contro le sovracorrenti da uno stesso dispositivo di protezione (articolo 25.1).

(7) Servono per garantire la mobilità delle persone in caso di mancanza dell'illuminazione ordinaria. NOTA A tal fine sono accettabili i dispositivi estraibili (anche se non conformi alla Norma CEI 34-22) ma non quelli alimentati tramite presa a spina.

(8) Sono esclusi dal conteggio eventuali circuiti destinati all'alimentazione di apparecchi (ad es. scaldacqua,
caldaie, condizionatori, estrattori) e anche circuiti di box, cantina e soffitte.

(9) La Tabella non si applica alle cantine, soffitte e box alimentati dai servizi condominiali.

CEI 64-8;V3

"Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Grazie per l'attenzione

Studio Tecnico Zecchini

Tel 0461-510638 - fax 0461-7431151

Cell. 348.2229712 - info@studiozecchini.net

Studio
Elettrotecnico
Zecchini